



CONJUNTO INDICADOR SONORO E VISUAL À PROVA DE EXPLOSÃO

MODELO
TUCISVEX2



Apresentação:

O indicador sonoro e visual é um equipamento destinado a sinalização de emergência, em especial em sistemas de alarme de incêndio. O equipamento, além de gerar um som de alarme dentre várias possibilidades programáveis, gera um sinal de flash luminoso para alerta em ambientes ruidos e que pode ser visível a grande distância.

O modelo TUCISVEX2 é composto dos seguintes itens:

- Sirene à prova de explosão multi sons 24 Vdc, certf INMETRO, cor vermelha, marca Wheelock/MEDC ref DB3.
- Indicador visual com lâmpada xenon à prova de explosão, 24 Vdc, Certf INMETRO, com possibilidades de lente vermelha, azul, ambar, verde e amarelo, ref Wheelock/MEDC XB12.
- Caixa à prova de explosão certificado INMETRO UMX35R com furações necessárias.
- 1 Prensa cabos para atmosferas explosivas certificado INMETRO.
- 1 Plug NPT 3/4" à prova de explosão, certificado INMETRO.
- Plugs, parafusos, conectores para fixação.

Características Técnicas:

- Tensão de Alimentação – 24 Vdc, 110 Vca, 230 Vca (todos +- 10%)
- Consumo de corrente (max) – 24V-1,5A; 110Vca-0,7A; 220Vca-0,35A
- Peso: 25Kg
- Dimensões: hxlxp 500x360x600 mm

Certificações:

- **Sirene Eletrônica Multisons à Prova de Explosão:**
INMETRO, BR-EX d IIC T5/T4/T135 grausC; BR-Ex de IIC T5/T4/T135grausC – IP66/67
- **Caixa à Prova de Explosão:**
INMETRO
- **Indicador Visual à Prova de Explosão:**
INMETRO, BR-EX d IIC T4 – IP66/67
- **Demais Acessórios (prensa cabos e plugs)**
INMETRO

Montagem:

O equipamento pode ser fornecido totalmente montado, ou com sirene e indicador visual em embalagens separadas a fim de facilitar a instalação. Para montagem, é necessária a fixação da sirene através de dois parafusos, a passagem do cabo pelo prensa cabos já instalado, a fixação do tubo suporte no indicador visual e na caixa, além da conexão dos fios ao conector tipo "SAK" fixado na base interna da caixa.

Fixação:

A fixação é feita diretamente na parede com parafusos e buchas 10mm. Pode ser utilizado adaptador para poste – para furação e espaçamento consulte documento específico.