# **EXCDSP530 –** CONJUNTO CÂMERA DIGITAL PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA COM BOLSA DE PROTEÇÃO

PRODUTOS PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA / CÂMERA DIGITAL





### **DADOS TÉCNICOS**

Definição câmeras	13 MP (traseira) 5 MP (frontal)
Armazenamento interno	64 Gb
Bateria	Lítio 3600 mAh
Idiomas	Português, inglês, etc.
Temperatura de operação	-20°C a +60°C
Grau de operação	IP68
Classificação ATEX	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ex II 2D Ex ib IIICT 135°C db IP6X
Classificação INMETRO	Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
Zonas	1/21
Peso	325 g
Dimensões	156 x 77 x 25 mm
NCM	8517.13.00

## **CARACTERÍSTICAS**

- 4,5" (11,43 cm) Gorilla Glass® 3ª Geração;
- Impermeável a poeira e micropartículas;
- · Carregador de bateria incluso;
- Sistema operacional simplificado;
- Acompanha plugues para diferentes padrões de tomada;
- Para utilização em ambientes com atmosferas
- explosivas;
- Suporte para armazenamento externo de até 128Gb.

O conjunto EXCDSP530 possui câmera digital para uso em atmosferas explosivas com certificação INMETRO e bolsa de proteção própria.


A bolsa de proteção possui espaço para documentos (especialmente o certificado INMETRO - passível de fiscalização). Utilizando-a, estima-se um aumento de 50% (ou mais) na vida útil da câmera devido à redução de danos causados durante o transporte e redução na perda de componentes.

## **APLICAÇÕES**

- Industrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias;
- Postos de combustíveis, plataformas de petróleo, refinarias;
- · Portos, aeroportos, marinas;
- · Depósitos de tintas, vernizes, armazéns;
- Mineradoras, indústrias de detonação;
- Construção civil e aplicações em geral.

## **DIMENSÕES** (mm)





## **COMO ENCOMENDAR**

Referência	Descrição
EXCDSP530	Conjunto câmera digital ex com bolsa de proteção

#### OBS

Este produto pode ser fabricado por terceiros. Nestes casos, a Tucano acompanha e exige que as características técnicas atendam o especificado neste datasheet e o certificado poderá ser emitido pelo fabricante.

#### OBS2

Este produto possui a função "smartphone" desabilitada em seu firmware.

Caso deseje que a função esteja habilitada no fornecimento, solicite no ato da compra.