

## MINI SIRENE ELETROMECAÂNICA DE ALTA POTENCIA SONORA



A FCH-SIR-111 é uma sirene de acionamento elétrico projetado para instalações que necessitam de uma sinalização eletromecânica com baixo consumo de corrente.

Devido ao seu tamanho reduzido e suporte metálico para instalação de sobrepor a FCH-SIR-111 adapta-se a locais onde sirenes maiores não são possíveis de instalar.

## CARACTERÍSTICAS

- Possui suporte metálico para instalação de sobrepor;
- Conexão da alimentação interna em caixa própria com saída em prensa cabo;
- Som eletromecânico característico que proporciona maior percepção da sinalização;

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Alimentação</b>          | 220 Vac, 60 Hz                      |
| <b>Corrente máxima</b>      | 240 mA                              |
| <b>Potência</b>             | 52,8 W                              |
| <b>Pressão sonora</b>       | 111 dB $\pm$ 10% @ 1 ft             |
| <b>Frequência dominante</b> | 1700 Hz                             |
| <b>Material</b>             | Corpo emborrachado, hélice metálica |
| <b>Dimensões</b>            | 110 x 95 x 95 mm                    |
| <b>Peso</b>                 | 0,350 kg                            |
| <b>NCM</b>                  | 8531.80.00                          |

## APLICAÇÕES

- Alarme de incêndio, intrusão, evacuação, abandono;
- Acionamentos de pontes, esteiras, elevadores;
- Acionamento de máquinas pesadas;
- Sinalização de passagem de veículos ou pedestres;
- Alarmes e sinalização em geral.

## DIMENSÕES (MM)

