



OPERAÇÃO

Ação simples: ao puxar a barra frontal do acionador manual, ela permanece travada na posição de acionamento, tornando-se facilmente visível a uma distância de até 15 m. Para rearmar o dispositivo, abra o acionador manual com a chave e reposicione a barra de acionamento em sua posição vertical original. Está disponível, como opcional, uma haste de acrílico com marcação para quebra.

Ação dupla: na configuração de ação dupla, a barra superior localizada na parte frontal do acionador manual gira para dentro, permitindo que a barra de acionamento seja alcançada e operada com apenas uma das mãos.

APLICAÇÕES

- Alarme de incêndio;
- Sistema convencionais de alarme;
- Alarme de evacuação, abandono, balizamento de pessoas e veículos;
- Sinalização de emergência em geral;

A família FMM-100 é composta por acionadores manuais de alarme de incêndio metálicos, versáteis e de alta qualidade. Estão disponíveis modelos de ação simples ou dupla. Todos os modelos possuem fechadura com chave e contatos banhados a ouro, que oferecem maior resistência à corrosão.

Os acionadores manuais possuem duas opções de instalação sendo uma delas para uso externo e duas opções de cores de acabamento. Estas cores também estão disponíveis para a caixa de instalação.

Acompanha o acionador manual chaves para abertura, ampola de vidro e etiquetas adesivas com informações de ativação em português.

DADOS TÉCNICOS

Umidade relativa	90% a +38 °C
Temperatura de operação	-40 °C a +66 °C
Cor	Vermelha
Dimensões (A x L x P)	12 x 8,3 x 2,8 cm
Material	Metal fundido sob pressão
Capacidade elétrica do contato	1 A a 30 VCC ou 125 VCA

CARACTERÍSTICAS

- Acionador manual de ação simples convencional;
- Alavanca de acionamento com travamento;
- Gabinete robusto moldado em uma peça;
- Montagem em caixa simples 4x2 com opção de instalação em área externa;
- Disponível com acabamento nas cores vermelho ou azul;
- Aprovado UL;

COMO ENCOMENDAR

FMM-100-SATK		Acionador manual alavanca, ação simples, acabamento vermelho.
FMM-100-SAT2CKB		Acionador manual alavanca, ação simples, acabamento azul.
FMM-100-DATK		Acionador manual alavanca, dupla ação, acabamento vermelho.
FMM-100-DAT2CKB		Acionador manual alavanca, dupla ação, acabamento azul.
FMM-100-BB-R		Caixa de instalação para acionador manual serie FMM-100, sobrepor, acabamento vermelho.
FMM-100-BB-B		Caixa de instalação para acionador manual serie FMM-100, sobrepor, acabamento azul.
FMM-100WP-BB-R		Caixa de instalação para acionador manual serie FMM-100, sobrepor, uso externo, acabamento vermelho.